

Betrieb von Star LED-Retrofit Lampen Reflektor MR16 GU5.3 mit verschiedenen Dimmern

Legende:

grün

sehr gut dimmbar

gelb

dimmbar

rot

dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche möglich, und/oder nur wenig Lichtänderung)

ohne

nicht geprüft

Radium



T: Phasenabschnittsdimmer
L: Phasenanschnittsdimmer
U: Universaldimmer

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbereich [W]	Dimm-verfahren
ABB	STD 50-3	230/50Hz	60-500	L
Altenburger	50,3	230/50Hz		
AURORA	DSP400	230/50Hz	400	T
Berker	2861	230/50Hz	50-420	U
Bticino	L/N/NT4411NHC/HD/HS4411	230/50Hz		
Bticino	L/N/NT4408HC/HD/HS4408	230/50Hz		
bticino	NT4402N	230/50Hz	500	R
Busch-Jaeger	6513 U-102	230/50Hz	420	T
Busch-Jaeger	6523 U-102	230/50Hz	40-420	T
Busch-Jaeger	2250 U	230/50Hz	60-600	L
Busch-Jaeger	6526 U	230/50Hz		
CENTURY CONTROL	MULTI DIMMER	230/50Hz	60-600	U
DimMax	420SL	230/50Hz	200	L/T
DINUY	RE EL1 LE1	230/50Hz	400	LED
ELKO	400GLI	230/50Hz		
ELKO	315GLE	230/50Hz	20-315	T
ELKO	600GLE/I	230/50Hz		
ELKO	600GLi	230/50Hz	40-600	U
ELKO	420GLE/I	230/50Hz	40-420	U
ELKO	1000LRI	230/50Hz		
ELKO	630GLE	230/50Hz	20-630	U
Eltako	EUD61NPN-UC	230/50Hz	5-400	R / L / C
Feller	40200.LEDxxx	230/50Hz		
Feller	40600 RLC	230/50Hz	20-600	U
Feller	40600.RC	230/50Hz		
Feller	40600.RL	230/50Hz		
Feller	40420.RLC	230/50Hz		
Feller	31000	230/50Hz		
GIRA	226200	230/50Hz		
Gira	030700	230/50Hz	20-525	T
Gira	117600	230/50Hz	50-420	U
Gira	238500	230/50Hz		
Gira	217400	230/50Hz	4X20-250	KNX-U
Hager	WUD87	230/50Hz	400	LED-U
Hamilton	KP1X40	230/50Hz	400	
Hugo Müller	paladin 872110 led	230/50Hz		
Jung	225 NVDE	230/50Hz	20-500	L
Jung	225 TDE	230/50Hz		
Jung	254 UDIE1	230/50Hz		
Jung	1224 LEDUCE	230/50Hz	3-100	
Jung	3904 REGHE	230/50Hz		
Legrand	665114	230/50Hz	400	U
Legrand	574319/574339	230/50Hz	400	U
Legrand	572239/572739	230/50Hz	400	U
Legrand	078407/079207	230/50Hz	400	U
Legrand	048869/048871	230/50Hz	400	U
Legrand	067083/048869	230/50Hz	400	U
Legrand	770061	230/50Hz	400	RL
Legrand	099314	230/50Hz	300	RL
Legrand	770062	230/50Hz	400	RLC
Legrand	078405	230/50Hz	600	RL
MASTER	DM-DGL	230/50Hz	1000	U / LED
MASTER	DM-2500	230/50Hz	2500	U / LED
Merten	MEG5136-0000	230/50Hz		
Merten	MEG5134-0000	230/50Hz		
Merten	MEG5139-0000	230/50Hz		
Merten	MEG5137-0000	230/50Hz		
Merten	MEG5133-0000	230/50Hz		
Merten	MEG5138-0000	230/50Hz		
Merten	MEG 5170-0300	230/50Hz	10-200	U
Merten	MEG 5131	230/50Hz	40-400	L
Merten	MEG 5132	230/50Hz		
Merten	MEG 5140	230/50Hz	9-100	L

MR16 35		MR16 43	
43519239		43519241	
43519240		43519242	
43518455		43518456	
1 Lampe	4 Lampen	1 Lampe	4 Lampen
100-3%	99-9%	94-0%	99-0%
100-20%	100-15%		99-7%
100-2%	100-4%	87-0%	91-0%
100-24%	100-20%	100-19%	
	80-28%		
95-15%	90-11%	80-14%	75-9%
99-6%	99-0%	98-0%	96-2%
	100-47%		99-39%
99-35%	99-21%	99-35%	99-18%
99-19%	99-16%	99-15%	99-13%
100-2%	100-0%	97-0%	90-0%
100-0%	100-3%	98-0%	99-0%
100-0%	100-0%	99-0%	99-0%
	100-3%		99-2%
	100-2%		99-0%
97-25%	99-0%	80-15%	95-0%
99-20%	99-12%	99-17%	99-12%
	100-0%	99-0%	99-3%
100-8%	100-3%	99-7%	99-2%
100-0%	100-3%	100-4%	99-2%
100-22%	100-20%	99-0%	99-0%
	100-3%		99-2%
	100-2%		99-0%
100-15%	100-12%	100-12%	99-10%
100-0%	100-3%	100-4%	99-2%
	100-0%	99-0%	99-3%
100-8%	100-3%	99-7%	99-2%
99-0%	99-0%	99-10%	95-0%
99-26%	99-19%	99-21%	99-15%
100-24%	100-25%	100-18%	99-11%
100-6%	100-0%	100-0%	99-11%
100-26%	100-22%	99-23%	99-18%
100-31%	100-21%	99-26%	99-16%
90-0%	99-12%	98-0%	99-0%
100-0%	100-0%	99-0%	99-0%
99-0%	99-0%	99-10%	95-0%
99-26%	99-19%	99-21%	99-15%
100-24%	100-25%	100-18%	99-11%
100-6%	100-0%	100-0%	99-11%
100-26%	100-22%	99-23%	99-18%
100-0%	91-8%		99-0%
100-0%	91-8%		99-0%
100-0%	91-8%		99-0%
100-0%	91-8%		99-0%
100-0%	91-8%		99-0%
100-0%	91-8%		99-0%
100-0%	91-8%		99-0%
99-0%	95-10%	85-0%	85-0%
95-15%	90-11%	80-14%	75-9%
99-6%	99-0%	98-0%	96-2%
99-6%	99-0%	98-0%	96-2%
100-0%	100-0%	99-0%	99-0%
100-0%	100-0%	99-0%	99-0%
	100-3%		99-2%
80-5%	100-0%		99-0%
	100-2%		99-0%
99-20%	99-12%	99-17%	99-12%
100-15%	100-12%	100-12%	99-10%
100-0%	100-3%	100-4%	99-2%
	100-0%	99-0%	99-3%
100-8%	100-3%	99-7%	99-2%
86-23%	88-21%	79-29%	99-9%
	100-0%	98-0%	99-0%

Betrieb von Star LED-Retrofit Lampen Reflektor MR16 GU5.3 mit verschiedenen Dimmern



Legende:

grün

sehr gut dimmbar

gelb

dimmbar

rot

dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche möglich, und/oder nur wenig Lichtänderung)

ohne

nicht geprüft



T: Phasenabschnittsdimmer
L: Phasenanschnittsdimmer
U: Universaldimmer

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbereich [W]	Dimm-verfahren
Merten	MEG 5135	230/50Hz	60-1000	L
MK	K4501	230/50Hz	180	L
NEXUS	881P-01	230/50Hz	400	L
NIKO	310-0190001901	230/50Hz	5-200	U
NIKO	330-0070000701	230/50Hz	5-200	U
Odace	S520512	230/50Hz		
Odace	S520511	230/50Hz		
Odace	S520515	230/50Hz		
Odace	S520518	230/50Hz		
Osram	HTi DALI 315 DIM	230/50Hz	20-315	DALI-T
PEHA	435 HAN	230/50Hz	60-600	L
Schneider	400GLI	230/50Hz	40-400	T
Schneider	SBD315RC	230/50Hz		
Schneider	SBD200LED	230/50Hz	400	
Schneider	SBD600RCRL	230/50Hz		
Schneider	SBD630RC	230/50Hz		
Schneider	SBD600RL	230/50Hz		
Schneider	SBD420RCRL	230/50Hz		
Schneider	5170	230/50Hz		
Schneider	SBD400RL	230/50Hz		
Schneider	SBDSP1	230/50Hz		
Schneider	ATTD1000RL	230/50Hz		
Shuttle	SDIM-T-LED-500W	230/50Hz	2-500	T & LED-T
Siemens	5TC8 284	230/50Hz	20-525	T
Siemens	5WG1-528-1AB31	230/50Hz	20-500	KNX-U
VADSBO	LD 220	230/50Hz	1-200	U
VARILIGHT	HQ3W	230/50Hz	400	
VARILIGHT	JQP401W	230/50Hz	400	T
Vimar	20135	230/50Hz	3 - 100	U
ZANO	WH401	230/50Hz	400	L
ZANO	WH251	230/50Hz	250	
ZANO	Z GRID 700	230/50Hz	250	LED
ZANO	Z GRID 500	230/50Hz	500	

MR16 35		MR16 43	
43519239		43519241	
43519240		43519242	
43518455		43518456	
1 Lampe	4 Lampen	1 Lampe	4 Lampen
	100-0%	98-0%	99-0%
90-6%	100-4%		99-2%
100-15%	100-0%	99-20%	95-0%
100-0%	100-0%	99-0%	99-0%
100-0%	100-0%	99-6%	99-4%
80-5%	100-0%		99-0%
100-15%	100-12%	100-12%	99-10%
	100-0%	99-0%	99-3%
100-8%	100-3%	99-7%	99-2%
99-14%	99-10%	99-10%	99-7%
96-6%	100-8%	82-0%	99-7%
	100-3%		99-2%
80-5%	100-0%		99-0%
	100-2%		99-0%
97-25%	99-0%	80-15%	95-0%
99-20%	99-12%	99-17%	99-12%
100-15%	100-12%	100-12%	99-10%
100-0%	100-3%	100-4%	99-2%
	100-0%	99-0%	99-3%
100-8%	100-3%	99-7%	99-2%
86-23%	88-21%	79-29%	99-9%
	100-0%	98-0%	99-0%
100-2%	100-4%	99-0%	99-0%
99-30%	99-17%	99-25%	99-12%
100-0%	100-0%	99-0%	99-0%
100-0%	100-0%		99-43%
100-15%	100-11%	99-12%	97-8%
100-0%	100-10%	99-0%	99-30%
100-6%	100-3%	99-4%	99-11%
100-3%	100-0%		99-0%
100-0%	99-4%	99-0%	99-0%
100-2%	99-2%	98-0%	98-0%

Versuche wurden mit diesen Lampen am HTM70 Trafo durchgeführt. Die Messungen an den jeweiligen Geräten, die in den Versuchen eingesetzt wurden, zeigen diese Testergebnisse. Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen, mit Nachfolgemodellen der Testgeräte oder anderen Geräten des gleichen Herstellers erreicht werden können. Die Testergebnisse wurden mit der obengenannten Lampentype erzielt.

Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen oder mit anderen LED-Lampen-Typen auch so erreicht werden können. Installations- und Betriebshinweise sind zu beachten.

Aufgrund der verschiedenen elektronischen Komponenten und vieler Einflussfaktoren können unter ungünstigen Bedingungen Geräusche entstehen, die im Resonanzfall deutlich hörbar sind.

Generell wird die Verwendung von Phasen-Abschnitt-Dimmern empfohlen. Diese erfordern bei der Installation einen Neutralleiter.

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.