

Betrieb von LED-Retrofit Lampen LED Star Klassik RL-A75 mit verschiedenen Dimmern



RL-A75 matt
44020719
43820820
43820720

Legende: grün sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)
rot dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche, und/oder nicht unter 25% Licht)
ohne nicht geprüft / außerhalb des Arbeits-Bereichs des Dimmers

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Lastbereich [W]	Dimmertyp	Anzahl Lampen											
				1	2	3	5	8	10	15	20	x			
ABB	2250 U	60 ~ 600 W	Turn												3-17
ABB	6513 U - 102	40 ~ 420 W	Turn												1-17
ABB	6523 U	2 ~ 100 VA-LED	Turn												1-14
ABB	6526 U	2 ~ 100 VA-LED	Push (2 wire)												1-14
ABB	6523 U-102	2 - 100W	Turn- Leading												1-14
ABB	6523 UR-103	2 - 400W	Turn- Leading												1-20
Berker	286710	20 ~ 360 W	Turn												1-10
Berker	2973	3 - 60W	Turn												1-8
Bticino	BTN4411N	3 - 75W	Tast												1-10
Busch Jaeger	2250 U	60 ~ 600 W	Turn												3-17
Busch Jaeger	6513 U - 102	40 ~ 420 W	Turn												1-17
Busch Jaeger	6523 U	2 ~ 100 VA-LED	Turn												1-14
Busch Jaeger	6526 U	2 ~ 100 VA-LED	Push (2 wire)												1-14
Busch Jaeger	6523 U-102	2 - 100W	Turn- Leading												1-14
Busch Jaeger	6523 UR-103	2 - 400W	Turn- Leading												1-14
Eltako	EVD61NPN-UC	400W	Push (3 wire)												1-11
Eltako	EUD61NPL-230V	4 - 200W	R, Leading												1-20
Feller	40200	4 ~ 200W(RC) 4~400W(RL)	RL, RC												1-11
Feller	40300	300W	RLC												1-9
Feller	40200.LED.EB	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC												1-3
GIRA	1176-00/01	50 ~ 420W	RLC												1-12
Gira	5401 00	3 - 100W/200W	Tast												1-14
Gira	2450 00	3 - 60W	Turn	40% Flicker%											2-8
Hager	EVN 011	300VA	RC												1-8
Hager	EVN 012	300W	RC												
Hager	EVN 004	500VA	RL												
Jung	1271LEDDE	3 ~ 100W	Push (3 wire)												1-3
Jung	1711DE	3 - 100W/200W	Tast												1-14
Jung	1730DD	3 - 60W	Turn												1-8
Klik aan Klik uit	AWMD-250	3~ 24W													1-3
Legrand	BTN4411N	3 - 75W	Tast												1-10
Legrand	67083	3 ~ 400W	RLC												1-11
Legrand	67084	8 -300 VA	RLC, Push (3 wire)												
Legrand	67085 (078406)	8 -300 VA	RLC, Push (3 wire)												1-8
Legrand	L4402N	60~500W	R												1-8
Merten	MEG5134-0000	4 ~ 200W(RC) 4~400W(RL)	RC												1-14
Merten	MEG5136-0000	315W	RC												1-9
Merten	MEG5300-000	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC												1-3
MK - Electric	K1535	65 ~ 450 W	Turn												3-13
MK - Electric	K1501 WHILV	60 ~ 500 W	Turn												1-13
MK - Electric	K4501 WHILV	180W	RLC												1-5
MK - Electric	K4500 WHILV	400W	RLC												1-11
NIKO	310-0280X	2 ~100 VA													1-14
Niko	310-02901	3 - 200W	Tast												1-20
Niko	310-03901	3 - 200W	Turn												1-20
PEHA	431HAN	6~120W RL / 6~60W	RL												1-8
Philips	UID8670	2 ~ 100 VA-LED	Push (3 wire)												1-14
RELCO	RP0977	4-100W													1-14
RELCO	RM0545	4-100W													1-14
Schneider	SBD200LED	4 ~ 200W(RC) 4~400W(RL)	RL, RC												1-11
Schneider	SBD315RC (315 GLE)	315W	RC												1-9
Schneider	CCT99100	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC												1-3
Schneider	SBD315RC	315W	RC												1-9
Schneider	SBD200 (WDE 002299)	4~400VA	Turn - Universal												1-11
Schneider	SAE dimmer puck	4 - 20VA RL / 4 - 100VA RC	RL, RC												1-3
SE LK	LK FUGA LED-S 120VA	4 - 120W	Slider RL												1-17
SE LK	LK OPUS 66 LED-S 120VA	4 - 120W	Slider RL												1-17
VADSBO	VD300	0 - 300VA	Turn												1-8
Varilight	HQ3W	60-400W	R												1-11

