

Betrieb von LED-Retrofit Lampen LED Star Klassik RL-A60, A75 HE mit verschiedenen Dimmern



RL-A60 matt
44225333
RL-A75 matt
44225336



RL-A60 klar
44225334

Legende:

grün


gelb

rot

ohne

sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)
Geräusche möglich
dimmen kritisch (Flackern/Geräusche, und/oder nicht unter 25% Licht)
nicht geprüft / außerhalb des Arbeits-Bereichs des Dimmers

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Lastbereich [W]	Dimmertyp	Anzahl Lampen								"gut" getestet	
				1	2	3	5	8	10	15	x		
Berker INSTA	286710	20 ~ 360 W	RC - Turn										1-10
Berker INSTA	2973	3 - 60 W	R,L,C - Turn										1-10
Bticino Legrand	BTN4411N (BTNT4411N, BTL4413	75 W	Tast										1-10
Busch Jaeger ABB	2250 U	60 ~ 600 W	R - Turn										1-10
Busch Jaeger ABB	6513 U - 102	40 ~ 420 W	RC - Turn										1-10
Busch Jaeger ABB	6523 U	2 ~ 100 VA	LED - Turn										1-10
Busch Jaeger ABB	6526 U	2 ~ 100 VA	LED - Push (2wire)										1-10
Busch Jaeger ABB	6523 U-102	2 - 100 W	R,L,C - Turn - Leading										1-10
Busch Jaeger ABB	6523 U-102	2 - 100 W	R,L,C - Turn -Trailing										1-10
Busch Jaeger ABB	6523 UR-103	2 - 400 W	R,L,C - Turn - Leading										1-10
Busch Jaeger ABB	6523 UR-103	2 - 400 W	R,L,C - Turn -Trailing										1-10
ELKO	EKO30195	0 - 200 W	LED - Trailing										1-10
ELKO Schneider	SBD200LED (CCTEL10501)	4 ~ 200 W (RC) 4 ~ 400 W (R	LED - RC, RL										1-10
ELKO Schneider	SBD315RC (315 GLE)	315 W	RC										1-10
Eltako	EVD61NPN-UC	400 W	3-wire Push Module										1-10
Eltako	EUD61NPL-230V	4 - 200 W	R,C -Module-Leading										1-10
Eltako	EUD61NPL-230V	4 - 200 W	R,C -Module-Trailing										1-10
Feller Schneider	40200 (SBD200LED CCTCH10601	4 ~ 200 W (RC), 4 ~ 400 W (R	LED - RC, RL										1-10
Feller Schneider	40300 (SBD315)	300 W	RLC										1-10
Feller Schneider	40200.LED.EB (CCT99100)	4 - 20 VA RL LED / 4 - 100 VA	RL, RC										1-10
GIRA	1176-00/01	50 ~ 420 W	RLC										1-10
Gira INSTA	5401 00	3 - 100 W / 200 W	R,L,C / Tast										1-10
Gira INSTA	2450 00	3 -60 W	R,L,C - Turn										1-10
Hager	EVN 011	300 VA	RC										1-10
Hager	EVN 012	300 W	RC										1-10
Hager	EVN 004	500 VA	RL										1-10
Hamilton	LEDIT-B100	5 - 100 W	LED - Leading - Trailing										1-10
Jung	1271LEDDE	3 ~ 100 W	Push (3wire)										1-10
Jung INSTA	1711DE	3 - 100 W/200 W	R,L,C / Tast										1-10
Jung INSTA	1730DD	3 -60 W	R,L,C - Turn										1-10
Klik aan Klik uit	AWMD-250	3~ 24W											1-10
Legrand	67083	3 ~ 400 W	RLC										1-10
Legrand	67084	8 - 300 VA LED	RLC - Push LED (3wire)										1-10
Legrand	67085 (078406)	8 - 300 VA LED	RLC - Push LED (3wire)										1-10
Legrand	L4402N	60 ~ 500 W	R										1-10
Merten Schneider	MEG5300-0001 (CCT99100)	4 - 20 VA RL LED / 4 - 100 VA	RL, RC										1-10
Merten Schneider	SBD200LED (MEG5134-0000)	4 ~ 200 W (RC), 4 ~ 400 W (R	LED / RC, RL										1-10
Merten Schneider	SBD315RC (MEG5136-0000)	315 W	RC										1-10
MK - Electric	K1535	65 ~ 450 W	R - Turn										1-10
MK - Electric	K1501 WHILV	60 ~ 500 W	R60~500W- Turn										1-10
MK - Electric	K4501 WHILV	180 W	RLC										1-10
MK - Electric	K4500 WHILV	400 W	RLC										1-10
NIKO	310-0280X	2 ~ 100 VA	LED / RC, RL										1-10
Niko	310-02901	3 - 200 W	R,L,C - Tast										1-10
Niko	310-03901	3 - 200 W	R,L,C - Turn										1-10
Osram	HALOTRONIC HTi DALI 315 DIM	3 - 200 W	LED - Trailing										1-10
PEHA	431HAN	6~120 W / 6 ~ 60 W	RL / LED										1-10
Philips	UID8670	2 ~ 100 VA	LED - Push (3wire)										1-10
Philips Dynalite	DDLE801	100 W per channel											1-10
Philips Dynalite	DDMC802 (913703243509)	x W per channel											1-10
RELCO	RP0977	4 - 100 W	LED										1-10
RELCO	RM0545	4 - 100 W	LED										1-10
Schneider	SBD315RC (SBD 315, SDD 315, A	315 W	RC										1-10
Schneider	SBD200 (WDE 002299)	4 ~ 400 VA	Turn - Universal (2wire)										1-10



Legende:

grün
gelb
rot
ohne

sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)

Geräusche möglich

dimmen kritisch (Flackern/Geräusche, und/oder nicht unter 25% Licht)

nicht geprüft / außerhalb des Arbeits-Bereichs des Dimmers

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Lastbereich [W]	Dimmertyp	Anzahl Lampen						"gut" getestet		
				1	2	3	5	8	10	15	x	
Schneider	SAE dimmer puck CCT99100	4 - 20 VA RL LED / 4 - 100 VA RL, RC										
Schneider	WDE006910	0 - 200 W	LED - Trailing									
SE LK Schneider	LK FUGA LED-S 120VA (506Dx21	4 - 120 W	RL -Slider									
SE LK Schneider	LK OPUS 66 LED-S 120VA (506N)	4 - 120 W	RL -Slider									
VADSBO	VD300	0 - 300 VA	Turn									
VADSBO	LDN200	1 - 200 W	LED									
VADSBO	VD200											
Varilight	HQ3W	60 - 400 W	R									
Varilight	MJP120	0 - 120 W	LED									
Vimar	20148	500 W	RL									
Vimar	Universal dimmer 20135.1	3 - 200 W	Tast									
Vimar	Universal dimmer 20136.1	3 - 200 W	Turn - Leading									
Vimar	Universal dimmer 20136.2	3 - 200 W	Turn - Trailing									
Zano	ZMO150	0 - 150 W	LED - Rot									

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.