

Betrieb von Radium RaLED Star Tubes HF

Geräteliste für den Gebrauch von RaLED Star mit EVG-Betrieb



Lichtstrom kann mehr als 10% von der Spezifikation abweichen
nicht kompatibel

RL-T5 HO 80

43319138

Hersteller	Modell	Anzahl Lampen**
BAG	BCS80.2FX-11	2
BAG	MLS80.1FR-11/220-240	1
BAG	MLS80.1/54.2FR-11/220-240	1
OSRAM	QTP5 1x80	1
OSRAM	QT-FQ 2x80	2
OSRAM	QTi 1x 35/49/80 GII	1
OSRAM	QTi 2x 35/49/80 GII	2
OSRAM	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	1
OSRAM	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	2
Philips	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	1
Philips	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	2
Philips	HF-P 1 80 TL5/PL-L III IDC	1
Philips	HF-P 2 80 TL5/PL-L III IDC	2
Philips	HF-P xt 180 TL5 EII 220-240	1
Philips	HF-S 1 80 TL5/PL-L II	1
Tridonic	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	1
Tridonic	PC 1x80 T5 PRO Ip	1
Tridonic	PC 2x80 T5 PRO Ip	2
Vossloh	Type ELXc 180.634	1
Vossloh	Type ELXc 280.637	2

** funktionstüchtig getestet am jeweiligen EVG, Lichtstrom kann abweichen.

Die Kompatibilitätsliste basiert auf Tests, die vom Hersteller im Labor in einer simulierten Umgebung durchgeführt wurden. Die Ergebnisse können in bestimmten Feldanwendungen aufgrund einer Reihe von Faktoren abweichen. Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch erreicht werden können, wenn die Geräte unter anderen Bedingungen eingesetzt oder Nachfolgemodelle der getesteten Geräte oder andere Modelle des gleichen Herstellers verwendet werden.

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können in seltenen Fällen Sicherheitsrisiken wie Überhitzung der RaLED Tube oder des EVG auftreten. Diese Lampe ist für generelle Lichtanwendungen vorgesehen (ausgeschlossen sind beispielsweise explosionsgefährdete Bereiche). Da nur die Lampe ersetzt wird, gibt es an der Leuchte keine konstruktiven Änderungen. Diese Lampe ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet, in denen eine herkömmliche Leuchtstofflampe verwendet wurde. Der Temperaturbereich dieser Lampe ist stärker begrenzt. Bei Zweifeln bezüglich der Eignung der Anwendung sollte der Hersteller dieser Lampe konsultiert werden. Dieses Produkt beinhaltet eine LED-Röhre und eine Betriebsanleitung.