Betrieb von Radium RaLED Star Tubes HF

Geräteliste für den Gebrauch von RaLED Star mit EVG-Betrieb

Lichtstrom kann mehr als 10% von der Spezifikation abweichen
nicht kompatibel

		RL-T8 58
		43319147
Hersteller	**Modell**	**Anzahl Lampen****
ABB	1x58 CF	1
ABB	2x58 CF	2
BAG	BCS58.1SR-01/220-240	1
BAG	SCS58.2SR-11/220-240	2
BAG	2401D58.1-23021 E	1
BAG	BCS58.2FX-11	2
Helvar	EL1x58HF	1
Helvar	EL2x58HF	2
Helvar	EL1x58s	1
Helvar	EL2x58s	2
Helvar	EL 1x58ngn	1
Helvar	EL 2x58ngn	2
OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x54-58	1
OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x54-58	2
OSRAM	QTP8 1x58	1
OSRAM	QT FIT 5/8 1x54-58	1
OSRAM	QT FIT 5/8 2x54-58	2
OSRAM	QT FIT8 1x58-70	1
OSRAM	QT FIT8 2x58-70	2
Philips	HF-B 158 TL-D EII 220-240V	1
Philips	HF-B 258 TL-D EII 220-240V	2
Philips	HF-P 158 TL-D EII 220-240V	1
Philips	HF-P 158 TL-D III 220-240V	1
Philips	HF-P 258 TL-D III 220-240V	2
Philips	HF-S 158 TL-D II	1
Philips	HF-S 258 TL-D II 220-240V	2
Tridonic	PC 1x58 T8 TOP sI	1
Tridonic	PC 1x58 T8 PRO Ip	1
Tridonic	PC 2x58 T8 PRO sI	2
Tridonic	PC 2x58 T8 PRO 220–240 V 50/60/0 Hz	2
Vossloh	ELXc 158.209	1
Vossloh	ELXc 158.218	1
Vossloh	ELXc 258.219	2

** funktionstüchtig getestet am jeweiligen EVG, Lichtstrom kann abweichen.

Die Kompatibilitätsliste basiert auf Tests, die vom Hersteller im Labor in einer simulierten Umgebung durchgeführt wurden.
Die Ergebnisse können in bestimmten Feldanwendungen aufgrund einer Reihe von Faktoren abweichen.
Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch erreicht werden können, wenn die Geräte unter anderen Bedingungen eingesetzt oder Nachfolgemodelle der getesteten Geräte oder andere Modelle des gleichen Herstellers verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können in seltenen Fällen Sicherheitsrisiken wie Überhitzung der RaLED Tube oder des EVG auftreten. Diese Lampe ist für allgemeine Lichtanwendungen vorgesehen (ausgeschlossen sind beispielsweise explosionsgefährdete Bereiche).
Da nur die Lampe ersetzt wird, gibt es an der Leuchte keine konstruktiven Änderungen. Diese Lampe ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet, in denen eine herkömmliche Leuchtstofflampe verwendet wurde.
Der Temperaturbereich dieser Lampe ist stärker begrenzt.
Bei Zweifeln bezüglich der Eignung der Anwendung sollte der Hersteller dieser Lampe konsultiert werden.
Dieses Produkt beinhaltet eine LED-Röhre und eine Betriebsanleitung.

Stand Februar 2018