


Betrieb von NV-LED-Retrofit Lampen Reflektor AR111 G53 mit verschiedenen Transformatoren

Radium

Legende: grün funktioniert sehr gut (problemlos)
gelb funktioniert gut (seltenes Flackern nicht ausgeschlossen)
rot funktioniert nicht gut (Flackern und/oder verringerter Lichtstrom möglich)
 ohne nicht geprüft



PS: Parallelschaltung



RS: Reihenschaltung

ET: elektronischer Trafo

HT: Halotronic

OT: Optotronic



AR111 75

43519342

Hersteller	Trafo-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbereich [W]	Trafo-Typ	Anzahl Lampen
BLOCK	HES 70K	230-240,50-60Hz	20-70W	ET	no
BLOCK	HES 105K	230-240,50-60Hz	35-105W	ET	1-4
EVN	TAB 70 (3310)	230,50-60Hz	20-70W	ET	1-4
EVN	CLOU 60(T41/09)	230-240,50-60Hz	10-60W	ET	1-4
EVN	MINIJOKER 70(T27/10)	230-240,50-60Hz	10-70W	ET	2-4
Berker	Igel 20-105w 2921	230-240,50-60Hz	20-105W	ET	1-4
Berker	SNT 70/QU 2918	230,50-60Hz	20-70W	ET	2-4
Berker	SNTF II 35-105W 2927	230,50-60Hz	35-105W	ET	2-4
TCI	MW70 LED	220-240, 50-60Hz	10-60W	ET	1-4
TCI	SHARK60	220-240, 50-60Hz	10-60W	ET	1-4
TCI	PUMA 105	230-240, 50-60Hz	20-105W	ET	no
TCI	ROUND 70	230, 50-60Hz	20-70W	ET	no
Paulmann	Disc electronic S 70	230,50-60Hz	20-70W	ET	no
Paulmann	Profi 80	220-240,50Hz	20-80W	ET	2-4
Paulmann	Mipro 70	230,50-60Hz	20-70W	ET	2-4
JUNG	SNT 70 F	230,50-60Hz	20-70W	ET	1-4
JUNG	SNT 105 F	230,50-60Hz	20-105W	ET	2-4
nobile	EN-80F	230,50-60Hz	20-80W	ET	1-4
nobile	EN-60D2	230,50-60Hz	20-60W	ET	1-4
FN LIGHT	TL105S 20-105W 461107	230-240,50-60Hz	20-105W	ET	1-4
goodbay	SET110LV(35-110W)	220-240,50Hz	35-110W	ET	2-4
PHILIPS	Primaline 70 230-240	230-240,50-60Hz	20-70W	ET	2-4
abi	SET210(50-210VA) AL50476	220-240V, 50Hz	50-210VA	ET	1-4

Typische Werte. Versuche wurden mit entsprechenden Lampen durchgeführt. Die Messungen an den jeweiligen Geräten, die in den Versuchen eingesetzt wurden, zeigen diese Testergebnisse.

Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen, mit Nachfolgemodellen der Testgeräte oder anderen Geräten des gleichen Herstellers erreicht werden können. Die Testergebnisse wurden mit der obengenannten Lampentype erzielt.

Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen oder mit anderen LED-Lampen-Typen auch so erreicht werden können.