

Betrieb von Radium LED Star Long 2G11

Geräteliste für den Gebrauch von RaLED Star mit EVG-Betrieb

Radium

kompatibel

nicht kompatibel

RL-LONG 36

43218816

Hersteller	Modell	Referenznr.	Anzahl Lampen**
Helvar	EL1X39/36ngn5	2050000258251	1
Helvar	EL 2X39/36 ngn5	8595209930170	2
OSRAM	Qti 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	1
OSRAM	Qti 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	2
OSRAM	QT 1X36 DIM	4008321645623	1
OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X18-40	4008321873743	1
OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X18-40	4008321873767	2
OSRAM	QTP-DL 1X36-40	4008321117908	1
OSRAM	QTP-DL 2X36-40	4008321117922	2
Philips	HF-B 136/236 TLD EII 220-240	9137 001 928	1
Philips	HF-B 136/236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2
Philips	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1
Philips	HF-P 118/136 TL-D II		1
Philips	HF-P 218/236 TL-D III	91166400	2
Philips	HF-S 118/136 TL-D II	9137130321	1
Philips	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3
Philips	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII	9137 006 240	1
Philips	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII	9137 006 242	2
Philips	HF-R TD 236 PL-L EII		2
Philips	HF-R 236 PLL EII 220-240	9137 006 200	2
Tridonic	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	1
Tridonic	PC 1/36 TCL PRO	87500507	1
Tridonic	PC 2/36 TCL PRO	87500518	2
Tridonic	PC 1X36 T8 TEC	87500258	1
Tridonic	PC 2X36 T8 TEC	87500259	2
Tridonic	PC 2X36 T8 TEC	87500116	2
Tridonic	PC 2X36/4X18 T8 TEC	87500260	2
Vossloh	ELXc 140.862	188140	1
Vossloh	ELXC 240.863	188616	2
Vossloh	ELXC 236.208	188705	2

** funktionstüchtig getestet am jeweiligen EVG, Lichtstrom kann abweichen.

Die Kompatibilitätsliste basiert auf Tests, die vom Hersteller im Labor in einer simulierten Umgebung durchgeführt wurden.

Die Ergebnisse können in bestimmten Feldanwendungen aufgrund einer Reihe von Faktoren abweichen.

Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch erreicht werden können, wenn die Geräte unter anderen Bedingungen eingesetzt oder Nachfolgemodelle der getesteten Geräte oder andere Modelle des gleichen Herstellers verwendet werden oder andere LED-Lampentypen eingesetzt werden.

Fehlt ein EVG in dieser Liste, bedeutet dies nicht automatisch, dass es nicht kompatibel wäre.

Bei der Installation sind die Hersteller- und Anwenderinformationen des EVG-Herstellers zu beachten.

LED-Tubes enthalten viele elektronische Bauteile, die unter ungünstigen Bedingungen hörbare akkustische Schwingungen (Töne) erzeugen können. Dies wird möglicherweise durch die Installation, die Fassung und die Leuchte (Resonanz), sowie das VG (harmonische bzw. elektronische Resonanz) verstärkt.

Gültigkeit: Die Kompatibilitätslisten werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Der Benutzer ist für die Gültigkeit und Aktualität selbst verantwortlich. Mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe verlieren alle vorausgegangenen für diesen Lampentyp ihre Gültigkeit.

Bitte Version beachten, aktuelle und weitere Listen auf www.radium.de/kompatibilität